

Fisa Tehnica RAPTOR 600-1000 AP

Model		RPT-600 AP		RPT-800 AP		RPT-1000 AP		RPT-1025 LCD		RPT-1500 LCD		RPT-2000 LCD	
Putere (VA/W)		600/360		800/480		1000/600		1025/615		1500/900		2000/1200	
INTRARE	Tensiune Nominala	100V / 110V / 120V ±25% 220V / 230V / 240V ±25%											
	Frecventa	50Hz / 60Hz ±10% cu selectare automata											
	Tensiune (pe baterie)	100V / 110V / 120V ±5% 220V / 230V / 240V ±5%											
IESIRE	AVR	AVR cu 1 nivel de boost si 1 nivel buck											
	Frecventa (pe baterie)	50Hz / 60Hz ±1%											
	Forma de unda	Pseudo Sinusoidala											
	Prize	Standard IEC*3											
PROTECTII	Timp de transfer	De la 2 la 4 milisecunde											
	Suprasarcina	UPS-ul se va stinge automat daca suprasarcina depășește 110% puterea nominala pentru 60 secunde; 130% pentru 3 secunde.											
	Intrare	Fuzibil											
	Telecomunicare	RJ45*2											
BATERIE	Alarmer	Alarma sonora: funcționare pe baterie, baterie descărcată, defect redresor baterie, suprasarcina.											
	Tip	VRLA AGM cu plumb fără întreținere											
	Timp de încărcare	3-4 ore pentru 90%											
	Număr baterii	12V 7Ah*1		12V 7.2Ah*1		12V 9Ah*1		12V 7Ah*2		12V 7.2Ah*2		12V 9Ah*2	
GENERALE	Protecții	Diagnosticare automata, protecție supra descărcare si scurt circuit cu fuzibil.											
	Dimensiuni (P*L*H)	278*100*140mm						360*146*160mm					
	Greutate neta	4.3kg		4.8kg		5.4kg		8.4kg		10kg		11.1kg	
	Display	LED						LCD					
	Comunicare	USB Tip - B											
	Zgomot	< 40dBA la 1m											
Condiții Ambientale		Altitudine maxima: 2000m, de la 0 la 40°C, de la 0 la 95% umiditate (fără condens)											

*Ultima Actualizare: 22/01/2023